

- 38个带双色灯的可编程按键
- 最多可串联6个扩展台，共228个按键
- 按键可编程为速拨号，对讲机等功能



主要特征

38个带双色灯的可编程按键

最多可串接6个扩展台，达228个按键

红绿双色LED指示灯提示线路状态

每个按键可编程为线路共享(BLA)、占线指示灯(BLF)、速拨号、同组代接(Call pickup)、对讲机(Intercom)等功能
适用于Yealink SIP-T28P及SIP-T26P话机

扩展台连接数2个以内不用外接电源，直接由话机供电

物理特性

2个RJ-12(6P6C)数据接口

电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出

重量：255克

体积：132×143×42mm

操作环境湿度：10-95%

操作环境温度：60℃以下

